



#### BY-PASS(BÖLGE İPTALİ) İÇİN SIRASILA YAPILACAK İŞLEMLER

- 1- 1 kere P4 tuşuna basıp kullanıcı menüsüne geliyoruz
- 2- 1 kere 6 rakamına basıp BY-PASS menüsüne geliyoruz
- 3- Kullanıcı şifrenizi yazın
- 4- BY-PASS yapmak istediğiniz bölgeyi(zone) P1 ve P2 tuşlarıyla (zone1,zone2,zone3...) seçiniz
- 5- BY-PASS yapmak istediğiniz bölgenin üzerine geldiğinizden sonra:



- 6- BY-PASS yapmak istemiyorsan 0 tuşuna basınız,BY-PASS yapmak istiyorsan 1 tuşuna basınız
- 7- Menüden çıkmak için (tik)tuşuna basınız.

#### BY-PASS(BÖLGE İPTALİ) YAPILMIŞ BÖLGELERE BAKMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

- 1- 1 kere P4 tuşuna basıp kullanıcı menüsüne geliyoruz
- 2- 1 kere 5 rakamına basıyoruz
- 3- BY-PASS yapılmış bölgeler ekran vasıtasıyla bakabilirsiniz

#### ARIZA KEYPAD(ŞİFRE ÜNİTESİ)ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN

- 1- 1 kere P4 tuşuna basınız
- 2- 1 kere 2 rakamına basınız
- 3- Arızalar ekranda belirecektir
- 4- Çıkmak için (çarpı) butonuna basınız.

#### SİSTEM KURULDUKTAN SONRA ŞİFRELER ATANDIKTAN SONRA KULLANILACAK OLAN ŞİFRE DEĞİŞİMİ

- 1- 1 kere P4 tuşuna basınız
- 2- 1 kere 7 tuşuna basınız
- 3- Değiştirmek istediğiniz şifreyi yazınız (Mevcut şifre)
- 4- Yeni kullanmak istediğiniz şifreyi yazınız

## **Sistem kurulurken kullanıcı atama ve kullanıcı şifreleri deęiřtirme**

- 1-kere P4 tuřuna basılı tutuyoruz
- 2- yönetici řifresini giriyoruz(1234)
- 3-1 kere 4 rakamına basıyoruz ve kullanıcı ayarları dosyasına giriyoruz
- 4-P1 ve P2 tuřlarıyla KULLANICI řİFRE dosyasına geliyoruz
- 5- P3 ve P4 tuřları vasıtasıyla kullanıcı seęiyoruz (K1:1. Kullanıcı)
- 6- 4 haneli řifre yazıyoruz
- 7- 1 kere(tik) tuřuna basıyoruz
- 8- Menüden çıkana kadar (çarpi) tuřuna basıyoruz
- 9- Ayarları kaydetmek için 3 rakamına 1 kere basıyoruz

### **DIřARI ÇIKARKEN ALARM KURMA**

- 1- Kapıyı kapatıyoruz
- 2- 1 kere P1 tuřuna basıyoruz
- 3- řifreyi yazıyoruz
- 4- Onaylamak için tik(okey) iřaretine basıyoruz
- 5- Sistem aktif hale gelmiř oluyor
- 6- Kapıyı açıp dıřarı çıkıyoruz

### **Evde Alarm'ı Kurma**

- 1- Bütün kapıları kapalı hale getirin
- 2- P2 tuřuna basılı tutun
- 3-Alarm kurulu hale gelecektir
- 4- Dıřarı çıkacaksanız alarmı çözmeniz gerekmektedir
- 5- Direk řifreyi tuřlayınız ve alarm sistemini çözünüz